



# Kompakter und tragbarer Dokumentenscanner

ADS-1300



## Kompakter Dokumentenscanner

Mit dem kompakten Dokumentenscanner ADS-1300 wird das Scannen von Dokumenten zum Kinderspiel. Scannen und speichern Sie Ihre Papierdokumente überall dort, wo Sie arbeiten. Egal, ob es sich um Rechnungen, Geschäftsdokumente oder medizinische Formulare handelt - sobald Sie den Scanner an Ihren Laptop anschließen, können Sie die Daten scannen und sicher digital speichern, so dass Sie jederzeit Zugriff darauf haben.

### ADS-1300



### Highlights:

- Bis zu 30 Seiten/60 Bilder pro Min. Scangeschwindigkeit
- Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für 20 Blatt
- Stromversorgung direkt über USB-C
- Bis zu 3 konfigurierbare Shortcuts
- Separater Scaneinzug für Ausweisdokumente
- Scannen an USB-Host oder Cloud über PC
- Inklusive OCR- und PDF-Bearbeitungssoftware
- Optionales Papierausgabefach verfügbar

### Zubehör

#### Papiertrenner

SP-2001C  
Lebensdauer bis zu 10.000 Seiten (A4)

#### Einzugsrollen-Kit

PUR-2001C  
Lebensdauer bis zu 100.000 Seiten (A4)

#### A3 Trägerbogen

CS-A3301: bis zu 500 Einzüge

#### Optionales Ausgabefach

OT-1001C

#### Optionaler USB-C

#### Netzadapter

PA-AD-004EU

#### Zubehör-Set:

AC-Adapter mit Flachstecker, USB-Kabel (Typ-C – Typ-A): LK-1001CEU

### Abmessungen & Gewicht

#### Mit Karton (B x T x H)

369 x 158 x 200 mm

1,70 kg

#### Ohne Karton (B x T x H)

• Einzugsfach geschlossen: 288 x 101 x 85 mm

• Einzugsfach ausgefahren: 288 x 211 x 205 mm

1,37 kg

### Scanvolumen<sup>1</sup>

#### Tägliches Maximum

Bis zu 1.000 Blätter

#### Monatliches Maximum

Bis zu 10.000 Blätter

### Lieferumfang

ADS-1300, USB-C-Kabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Kofax PaperPort™, Kofax Power PDF Standard, Brother iPrint&Scan, Garantiekarte

## Allgemein

### Scantechnologie

Dual CIS  
(Contact Image  
Sensor), LED Array  
Light Source

### Bedienfeld

LED, Tasten

### Backupsicherung

Bis zu 24 Stunden

### Lokale Schnittstelle

USB-C 3.2 Gen1, USB 2.0  
Host (hinten), bis zu 128GB

### Konfigurierbare

#### Shortcuts

3

## Scannen

### Scangeschwindigkeit (A4) (S/W, Farbe) (300dpi)

Bis zu 30 Seiten/Minute  
(über USB betrieben)<sup>10</sup>

### Scangeschwindigkeit 2-seitig (A4) (S/W, Farbe) (300dpi)

Bis zu 30 Seiten/Minute  
(60 Bilder/Minute)  
(über USB betrieben)<sup>10</sup>

### Auflösung

Bis zu 600 x 600 dpi  
(optisch)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi  
(interpoliert)

### Farbtiefe

48-bit Intern  
24-bit Extern

### Graustufen

256 (8-bit)

## Scan- funktionen

### Unterstützte Formate

Einschließlich (Standard) PDF,  
PDF/A-1b), JPEG, TIFF

### Direkter Scan

Ja<sup>9</sup>

### Funktionen<sup>3</sup>

Scan-to-PC (Bild)  
Scan-to-Workflow  
Scan-to-SharePoint (vor Ort)  
Scan-to-Cloud

### Einzugssteuerung

ADF Automatischer Pop-Up-  
Rand-Leitfaden, Kartenschlitz  
(Hochformat) Trennschalter,  
Scanfortsetzung<sup>3</sup>

### Bildverarbeitung<sup>3</sup>

#### Erweiterte Funktionen

Automatisches Geraderücken (Einzug)<sup>9</sup>  
Ende der Seite erkennen<sup>5</sup>  
Randeinstellung<sup>5</sup>  
automatische Bilddrehung<sup>5</sup>  
Randauffüllung<sup>5</sup>  
Rissauffüllung<sup>5</sup>  
Ausblenden von Lochstellen<sup>5</sup>  
Automatische Farberkennungseinstellung<sup>9</sup>  
Ausblenden leerer Seiten<sup>9</sup>  
Graustufenanpassung  
Farbtonanpassung  
Hintergrundverarbeitung<sup>5</sup>  
Farbabfall<sup>5</sup>  
Kantenhervorhebung<sup>5</sup>  
Moiré-Reduzierung<sup>5</sup>  
Vertikale Streifenreduzierung<sup>5</sup>  
S/W-Schwellenwerteinstellung<sup>5</sup>  
Zeichenkorrektur  
S/W-Invertierung  
Rauschunterdrückung  
Entfernen von Hilfslinien  
2-auf-1-Scan  
1-auf-2-Scan  
Trägerbogenmodus  
Plastikkartenmodus  
Einzelseiten-Scan<sup>5</sup>  
kontinuierlicher Scan<sup>5</sup>  
Barcode-Erkennung<sup>5</sup>  
JPEG-Komprimierung<sup>5</sup>  
Digitaler Imprinter<sup>5</sup>  
benutzerdefinierte TWAIN-Profile<sup>5</sup>

## Scannertreiber & Software<sup>2</sup>

### Windows

TWAIN | WIA  
Windows® 10, 11

### Software für Windows

Brother iPrint&Scan für Desktop, Kofax PaperPort 14SE mit OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup

### macOS

ICA  
macOS 11x, 12.x, 13.x

### Software für macOS

Brother iPrint&Scan für Desktop, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup

### Linux

SANE

### Easy Setup<sup>12</sup>

Vereinfachung des Installationsprozesses mit einfachem Zugang zu den richtigen Treibern und Software für die Installation Ihres Brother-Geräts auf Ihrem PC.

Unter [support.brother.com](https://support.brother.com) finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen.

## Papiermanagement

### Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)

Bis zu 20 Blatt<sup>4</sup>

### Medienformate

#### Multi<sup>8</sup>

Breite: 50,8 – 215,9 mm  
Länge: 70 – 355,6 mm

### Medienformate

#### ADF

Normales Papier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, kohlefreies Papier, Quittung, Visitenkarte, Plastikkarte

### Mediengrammaturen

#### ADF

51,8 - 128 g/m<sup>2</sup>  
Papier 0,08 - 0,14 mm

### Langes Papier

5.000 mm  
(300 dpi 1-seitiges Einzelpapier)

### Plastikkarten-Grammaturen

ohne Prägung: 0,76 - 1,02 mm  
mit Prägung: bis zu 1,24 mm

### Plastikkarten-Formate

Hochformat  
Breite (ISO) – 53,98 mm  
(Min/Max 51 - 55 mm),  
Länge (ISO) – 85,60 mm  
(Min/Max 80,825 - 90,375 mm)

## Sicherheitsfunktionen

### Kensington-Schloss

Ja

### Interface-Sperre

USB Host

### Firmware Updates <sup>2,8</sup>

Ja

## Umwelt

### Stromversorgung

100-240V  
AC: 50/60 Hz  
DC: 5V, 3A  
USB: DC5V, 3A (Typ-C)

### Energieverbrauch

Betrieb: 11 W  
Bereitschaft: 5 W  
Schlafmodus: 1,3 W  
Ausgeschaltet: 0,1 W

### Energiesparmodus

Ja

### Schalleistungspegel

Betrieb < 62dB

### Betriebsumgebung

Feuchtigkeit 20 - 80 %  
5°C - 35°C

### Lagerumgebung

Feuchtigkeit 10 - 90 %  
0°C - 40°C

### RoHS

Ja

- 1 Das maximale Scanvolumen kann dazu genutzt werden die geplante Lebensdauer zwischen Brother Produkten zu vergleichen. Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es ratsam, ein Gerät zu wählen dessen Druckvolumen weit über Ihren Anforderungen liegt.
- 2 Herunterzuladen aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
- 3 Alle Scanner werden durch herunterladbare Software unterstützt.
- 4 Die Kapazität variiert je nach Papiergewicht.
- 5 Nur für Windows
- 6 Windows & macOS
- 7 Nur Windows Server unterstützt den Scannertreiber
- 8 Dokumente, die größer als A4, aber nicht größer als A3 sind, können mit einem Trägerblatt gescannt werden (einseitig)
- 9 Nur 300dpi
- 10 Erfordert USB-C-Anschluss mit 15-W-Stromquelle (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 11 Für weitere Informationen besuchen Sie <https://setup.brother.com>



### **Gemeinsam für eine bessere Umwelt**

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und können sich ändern. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenproduktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.